

Reset (zurücksetzen) für alle **Westech - Combi 12-48Volt** Wechselrichter!

VORSICHT!

KEINE Einstellung vornehmen, solange der Wechselrichter in BETRIEB ist!

IMMER vorher das **Gerät AUSCHALTEN!**

Beim anschließen der Batterie, immer den Schalter am Wechselrichter
! auf AUS !

RESET:

- 1.) schalten sie den Wechselrichter am Schalter auf **AUS**
- 2.) entfernen sie den 230V NETZANSCHLUSS (! **WICHTIG !**)
- 3.) entfernen sie das **plus Kabel** von der Batterie!
- 4.) entfernen sie unbedingt am Ausgang 230V Seite alle Verbraucher!!
- 5.) schalten sie den Wechselrichter **EIN** und warten ca. **1 Minute!**
- 6.) Schalten sie den Wechselrichter auf **AUS**
- 7.) Nehmen sie alle Einstellungen vor (zB. Ladestrom, Batterie Typ usw.)
- 8.) Klemmen sie jetzt das Pluskabel an die Batterie an. (FUNKEN)
- 9.) Schalten sie ihren Wechselrichter **EIN**

Jetzt ist ihr Wechselrichter wieder Betriebsbereit ☺

